

МОДУЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕХПРОГРАММНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ



Основное назначение:

- увеличение мощности узла проводного вещания однозвенной сети ПВ и оповещения на базе блоков БПР2-ВФ;
 - трансляция трех программ вещания;
 - коммутация линии оповещения;
- те же функции дистанционного контроля и диагностики, что и у основного блока БПР2-ВФ3.

Модули работают **только совместно** с блоками **БПР2-ВФ** и устанавливаются в общий 19” шкаф.

Модули дополнительных усилителей УМЗ подключаются к конвертерам IP-СПВ (блокам БПР2-ВФ3) специальным интерфейсным кабелем, идущим в комплекте поставки. Допускается подключение до 8-ми дополнительных усилителей к одному блоку БПР2-ВФ3.

Производятся модули дополнительных усилителей мощностью 50Вт и мощностью 100Вт.

Модули УМЗ, как и блоки БПР2-ВФ3, имеют переключатель выходного напряжения 1-й программы вещания 15Вольт / 30 Вольт и коммутируемую линию оповещения.

Типы модулей дополнительных усилителей и их основные характеристики:

№ пп	Тип модуля (обозначение для заказа)	Мощность, Вт (Количество абон. точек, шт.)	Количество программ вещания
1	Модуль дополнительного усилителя УМЗ-30/50	50 (200)	3
2	Модуль дополнительного усилителя УМЗ-30/100	100 (400)	3
3	Модуль дополнительного усилителя УМ1-30/50	50 (200)	1
4	Модуль дополнительного усилителя УМ1-30/100	100 (400)	1

Габариты модулей, ШхГхВ, мм 482х249х43

Вес модулей до 5,7 кг.