

**Блок БПР2-ВФ3/25**  
**(Конвертер IP/СПВ, Трёхпрограммный радиотрансляционный узел**  
**однозвенной сети проводного вещания)**

Обозначение для заказа: **Блок БПР2-ВФ3/25**

Артикул: D3-025-C

Цена в прайсе: <https://temas.ru/price-list/>



**Блок БПР2-ВФ3/25**

обеспечивает трансляцию в сеть радиодиффузии сигналов трех программ в полном соответствии с требованиями стандартов проводного вещания, а также сигналы оповещения при централизованном перехвате ГО ЧС.

*Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.*

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**\*Выходная мощность/количество абонентов – 25 Вт /100 абонентов;**

Напряжение сигнала 1-й программы – 30 В или 15 В (переключатель на задней панели);

Несущая частота 2-й программы – 78 кГц;

Несущая частота 3-й программы – 120 кГц;

Электропитание – 220В, 50Гц;

Канал связи – Ethernet (RG-45);

**\*Резерв источников программ – НЕТ**

**\*Входы местного перехвата ГО ЧС – НЕТ;**

Выход для перехвата СОУЭ – ЕСТЬ;

Коммутируемая линия оповещения – ЕСТЬ;

Разъем для подключения дополнительных усилителей – ЕСТЬ;

Индикация перегрузки по току – ЕСТЬ;

Кнопка запуска тестовых фонограмм – ЕСТЬ;

Защита от перегрузки по току – ЕСТЬ;

Грозозащита – ЕСТЬ.

Габариты блока ШхГхВ, мм – 482х249х43.

Вес блока, не более 4,7 кг.

Габариты блока в упаковке ШхГхВ, не более мм – 560х360х100

Вес блока в упаковке, не более – 6,0 кг.

**\*Параметры** которые отличаются у разных типов конвертеров IP/СПВ БПР2-ВФ3/....

Запросить цены изделий, коммерческое предложение, счет на оплату и договор поставки Вы можете:

по электронной почте [zakaz@temas.ru](mailto:zakaz@temas.ru);

по телефонам (3812) 770-701 и (3812) 67-60-77;

в **online-магазине** на нашем сайте <https://temas.ru/>.